



## JA-150ST Draadloze brand en hitte detector

De JA-150ST optische draadloze rook en hitte detector detecteert een brand in een pand. Het staat de gebruiker de volgende instellingen toe: Rook en hitte, rook of hitte, alleen hitte en alleen rook.

- [Declaration of conformity - JA-150ST \(PDF 313,16 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-150ST \(PDF 192,18 kB\)](#)

### Omschrijving

Het heeft een alarm geheugenfunctie waardoor de LED blijft branden na een alarm. De JA-150ST wordt gevoed door alkaline batterijen. Het is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

### Specificaties

<b>Voeding:</b>	3x alkaline batterijen AA 1,5 V
<b>Levensduur van de batterijen:</b>	2 jaar
<b>Communicatie protocol:</b>	868 MHz
<b>Brand detectie:</b>	optisch en hitte
<b>Brand detectie gevoeligheid:</b>	m=0,11/0,13dB/m in overeenkomst met EN-54-7
<b>Temperatuur detectie:</b>	klasse A2 EN-54-5
<b>Alarm temperatuur:</b>	60 °C tot 70 °C
<b>Afmetingen:</b>	diameter 126 mm, hoogte 50 mm
<b>Werktemperatuur:</b>	-10 °C tot +80 °C